

99ch

99チャンネルシーンコントローラー

Style tec

人と明かりのインターフェイス

小型多機能のシーンコントローラー
ジョグ調光操作やタイマーが内蔵



ソフト仕様

記憶シーン

・10シーン×5ページ(50シーン)

※1全50シーンに時間設定出来ます。設定した時間になると自動的にシーンが切替わります。

タイマー

・24時間タイマー※1

※2チャンネル確認の時に簡単に確認する事が出来ます。

出力回路数

・99チャンネル

フェードタイム

・0秒～99分59秒

※3実際にシーンを変化させないでデータ変更出来ます。本番・営業中などシーン再生中などの時に使用します。

記憶用機能

・回路確認点滅回路※2

・出力無変化シャドー機能※3

・一括調光マスター機能

ハード仕様

入力電源

・DC12V

消費電力

・約1W

出力信号

・DMX512 RJ45端子(LAN)

増設端子

・シーン再生パネル増設可

材質

・パネル：樹脂ホワイト(全ツヤ)

寸法

・裏BOX：SPCtO.8

開口寸法

・W162×H120×D51

取付寸法




・W140×H75(奥行き70以上必要)

重量

・壁付型(3個用スイッチBOXに適合)

・0.7Kg

外形寸法



オプション

シーン再生パネル(シーンコントローラー・シーン再生パネルの組合せで最大3箇所まで操作が出来ます)



仕様

入力電源

・DC12V

消費電力

・約1W

出力信号

・DMX512 RJ45端子(LAN)

増設端子

・シーン再生パネル増設用×1

材質

・パネル：SPCt1.0 マンセル ツヤ消し

寸法

・裏BOX：SPCtO.8

開口寸法

・W95×H75(奥行き70以上必要)

取付寸法

・壁付型(2個用スイッチBOXに適合)




重量

・0.5Kg

最大接続数

・2台

外形寸法



微弱電波リモコン



仕様

・微弱電波リモコンでシーンの再生が出来ます。

・シーン数は標準で8シーンになります。

・送信機と受信機は8m以内に設置して下さい。

回路数

・8チャンネル

電源

・リモコン：単4電池×2



・受信機：電源AC100V(ACコード約1m付)

寸法

・リモコン：W35×H165×D16

・受信機：W200×H210×D50

外形寸法



DMX対応ユニット・種類が豊富な小型ユニットDSS



白熱調光タイプ



PWM調光タイプ



ON/OFFタイプ



LED調光タイプ

・白熱調光からLED調光まで豊富な種類が充実

・1回路(16A)/2回路(8A×2)/4回路(4A×4)など

・DMX受信専用 個別アドレス設定可

調光分電盤システム



・DMX信号を始め様々なデジタル・アナログ信号に対応しLED・蛍光灯など複数の器具を一括制御します。

・サイズも様々で、取付方法も自立、壁付型と設置場所に適した仕様に出来ます。

(株)スタイルテック

〒111-0052 東京都台東区柳橋1-4-2 風間ビル5階

TEL 03-5835-2239 FAX 03-3863-7884

URL <http://www.style-tec.com>