

DS

Dimmer Station

Style tec

人と明かりのインターフェイス

シーン記憶やシーケンス動作ができるDSシリーズ 豊富なアクセサリーで様々なシーンで活躍





外観(DS4)



負荷接続部(DS4)



操作部(DS4)



取付方法

- ・取付方向は縦型になります。
- ・木ネジ等を使用し本体を固定します。
- ※止め穴はスイッチボックスに適合しています。

コントロール部

- 制御チャンネル
- 記憶シーン
- フェードタイム
- フェイス
- 入力
- 出力

- ・1~4チャンネル
- ・8シーン
- ・0~99秒 1~99分
- ・8シーンループ付き
- ・DMX512パワーユニット動作
- ・無電圧接点入力 シーン再生機能付き専用シーン再生パネル
- ・DMX512 1024分割演算機能付き
- ・カテゴリ5/6 ストレートケーブル RJ45

信号ケーブル

パワー部

入力電源 電源変動 使用周囲温度 湿度

- ・AC100V 50/60Hz 共用 単相2線式
- ・±10%
- ・0~45℃
- ・10~90% (結露なき事)
- ・回路毎にアドレス設定出来ます。
- ・出力動作設定有り (調光モード/直点灯モード)
- ・テスト点灯出来ます。

ユニット一覧表

ユニット	適合器具	1回路	2回路	4回路	備考
白熱調光	白熱灯や調光用電子トランス器具	DS1(16A×1)	DS2(8A×2)	DS4(4A×4)	
PWM調光	PWM式調光用蛍光灯やシームレス	DSP1	DSP2	DSP4	各機種とも合計接続台数50台まで
ON/OFF	調光不可照明器具	DSR1	DSR2	—	各機種とも合計容量16Aまで
LED調光	8~24Vの調光可能LED	DSL1(16A×1)	DSL2(8A×2)	DSL4(4A×4)	

オプション



ステンレスタイプ



樹脂パネル

シーン再生パネル

- ・シーン1~4+OFF
- ・ステンレスヘアラインタイプと樹脂タイプがあります。



微弱電波リモコン

微弱電波リモコン

- ・微弱電波リモコンでシーンの再生が出来ます。
- ・シーン数は標準で4シーン+OFFになります。
- ・送信器と受信器は8m以内に設置してください。

使用例



DSシリーズ


照明器具

単体性能

- ・単独でシーケンス動作可能
- ・10秒サイクルの1~4回路調光や30分サイクルの1~4回路調光
- ・単体で外部接点入力を受けてシーン再生
- ・シーン5~8が外部無電圧接点に対応
- ・タイマーなどの接点を接続しての自動運転



シーン再生パネル



DSシリーズ

照明器具

シーン再生パネルを接続

- ・シーン再生パネルを接続してシーンコントローラーとして仕様出来ます。
- ・シーン1~4がシーンパネルに対応しています。(シーン1~4+OFF)
- ・接続線はLANケーブルになります。

(株)スタイルテック

〒111-0052 東京都台東区柳橋1-4-2 風間ビル5階

TEL 03-5835-2239 FAX 03-3863-7884

URL <http://www.style-tec.com>